PROJEKTOWANA SZAFKA DYSTRYBUCYJNA MONITORINGU CCTV – 14U, 19", 800x600 Z WYPOSAŻENIEM (montaż pod sufitem)

ZASILANIE CENTRALKI SYSTEMU PRZYZY: N2XH-J 3x1,5mm2 Z RE-3/1/R LOKALIZACJA WG WYTYCZNYCH ARCHITEK.

WIDEODOMOFON Z CZYTNIKIEM KONTROLI DOSTĘPU

ISTNIEJĄCA SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

PROJEKTOWANA SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ – 24U, 19", 800x800 Z WYPOSAŻENIEM (montaż pod sufitem)

ZESTAW ROZDZIELNI PIĘTROWYCH: SEKCJA PODSTAWOWA I REZERWOWANA ORAZ KOMPUTEROWA RE-3/1/P/R/K

ZASILANIE ORAZ UZIEMIENIE SZGM – N2HX-J 3x2,5mm2 + LgYżo 6mm2 RE-4/1/R

SZACHT INSTALACYJNY

WIDOK ZESTAWU PEL (Punkt elektryczno-logiczny) montaż: p/t, h=~30cm nad posadzką.

Dwa gniazda 230V ogólnego użytku – 2x230V

Dwa gniazda 230V "DATA" z kluczami kodowymi – 3x230V "DATA" z kluczami kodowymi

Dwa gniazda RJ45, kat. 6A, ekranowane – 2xRJ45

Rezerwowa puszka p/t z peszlem nad sufit podw.

WIDOK ZESTAWU ZASILANIA PUNKTU WI-FI montaż: p/t, h=~230cm nad posadzką (pod sufitem podwieszanym).

Jedno gniazdo 230V "DATA" oraz jedno gniazdo RJ45, kat. 6A, ekranowane – 1x230V "DATA"

ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-002 PRZEWODY NALEŻY ZAWSZE UKŁADAĆ W PIONOWYCH I POZIOMYCH STREFACH INSTALACYJNYCH O SZEROKOŚCI ODPOWIEDNIO 20 I 30 CM. ZALECANE TRASY PROWADZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W POZIOMIE NA WYSOKOŚCI 30CM POD SUFITEM, 115CM ORAZ 30CM NAD POWIERZCHNIĄ PODŁOGI. NATOMIAST W PIONIE NALEŻY PROWADZIĆ INSTALACJĘ W ODLEGŁOŚCI 15 CM OD OŚCIEŻNICY LUB ZBIEGU ŚCIAN. GNIAZDA WTYKOWE 230V NALEŻY UMIEJSCAWIĆ:
- ~30CM NAD PODŁOGĄ DLA GNIAZD OGÓLNYCH (W POM. "BIUROWYCH");
- ~115CM NAD PODŁOGĄ DLA GNIAZD HERMETYCZNYCH NADBLATOWYCH;
- ~140CM NAD PODŁOGĄ PRZY UMYWALKACH, TAK ABY ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 60CM OD UMYWALKI.

ZGODNIE Z NORMĄ PN–HD 60364–7–701:2010 OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W WANNY, NATRYSKI ITP. WINIEN BYĆ W WYKONANIU IPX5 I UMIESZCZONY POZA STREFĄ 0 I 1 A EWENTUALNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZABUDOWYWANE W 2 STREFIE OCHRONNEJ WINNY BYĆ WYKONANE W II KLASIE IZOLACJI.

ZGODNIE Z NORMĄ PN–HD 60364–4–41 PRZEWODY WYRÓWNAWCZE POWINNY ŁĄCZYĆ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE, JAKIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POMIESZCZENIU ZAWIERAJĄCYM WANNĘ LUB NATRYSK.

NAD SUFITMĘ PODWIESZANYM, GDZIE PRZEWIDZIANO ZABUDOWĘ TRAS KABLOWYCH, PRZEWODY NA NICH UKŁADANE WINNY BYĆ W WERSJI BEZHALOGENOWEJ.

architekt studio ilp
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
tel./fax: +48 41 39 44 989
tel: +48 530 449 989
www.architektilp.pl
architekt.ilp@gmail.com

OBIEKT/ INWESTYCJA:	MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szecówka

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka, ul. Zielona 26A; 42–360 Poraj; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU: RZUT ROZMIESZCZENIA GNIAZD 230/400V – III PIĘTRO – BLOK C – ark. 2/2

DATA: 11.2020 | SKALA: 1:100 | NUMER RYSUNKU: E05

594x297