OŚWIETLENIE POM. – REZERWA – OBWÓD F5.3 — 0 L2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — F5.3 iC60N B10
OŚWIETLENIE POM. – REZERWA – OBWÓD F5.2 — 0 L2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — F5.2 iC60N B10
OŚWIETLENIE POM. – REZERWA – OBWÓD F5.1 — 0 L2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — F5.1 iC60N B10 — Q5 2 40A/0,03 kl.A iID — N

GNIAZDA 230V REZERWOWANE – REZERWA – OBWÓD F10.3 — 0 L1 — N2XH-J 3x2,5mm2 — F6.3 iC60N B16
GNIAZDA 230V REZERWOWANE – REZERWA – OBWÓD F10.2 — 0 L1 — N2XH-J 3x2,5mm2 — F6.2 iC60N B16
GNIAZDA 230V REZERWOWANE – REZERWA – OBWÓD F10.1 — 0 L1 — N2XH-J 3x2,5mm2 — F6.1 iC60N B16 — Q6 2 40A/0,03 kl.A iID — N

WYPUST ZASILAJĄCY W SZAFIE LPD/CCTV – OBWÓD F7.1 — 1500 L1 — N2XH-J 3x2,5mm2 — F7.1 iC60N B16 — Q7 2 40A/0,03 kl.A iID — N

WYPUST ZASILAJĄCY W SZAFIE LPD (ISTN.) – OBWÓD F8.1 — 1500 L2 — N2XH-J 3x2,5mm2 — F8.1 iC60N B16 — Q8 2 40A/0,03 kl.A iID — N

ZASILANIE KASET SYGNALIZACYJNO STERUJĄCEJ GAZÓW MEDYCZNYCH (W PRZYPADU ZASTOSOWANIA KASET ZASILANYCH INNYM NAPIĘCIEM, DOŁOŻYĆ ZASILACZ LUB TRANSFORMATOR) – OBWÓD F9.1 — 200 L3 — N2XH-J 3x2,5mm2 — F9.1 iC60N B16 — Q9 2 40A/0,03 kl.A iID — N

Q4 4 40A/0,03 kl.A iID — N

F4.3 iC60N B10 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 700 L1 — OŚWIETLENIE POM. 3.77 – OBWÓD F4.3
F4.2 iC60N B10 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 700 L1 — OŚWIETLENIE POM. 3.76 – OBWÓD F4.2
F4.1 iC60N B10 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 700 L1 — OŚWIETLENIE POM. 3.69 – 3.75 – OBWÓD F4.1

F3.4 iC60N B10 — S3.4 iCT 2Z/25A/230V — P3.4 iTL 2Z/16A/230V A1 A2 — A1 A2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 150 L1 — OŚWIETLENIE KORYTARZA III PIĘTRA – OŚWIETLENIE NOCNE – OPRAWY "N" – SKRZYDŁO W BLOKU A – FAZA L1 – OBWÓD F2.4

F3.3 iC60N B10 — S3.3 iCT 2Z/25A/230V — P3.3 iTL 2Z/16A/230V A1 A2 — A1 A2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 0 L3 — OŚWIETLENIE KORYTARZA III PIĘTRA W BLOKU A – REZERWA – FAZA L3 – OBWÓD F3.3

F3.2 iC60N B10 — S3.2 iCT 2Z/25A/230V — P3.2 iTL 2Z/16A/230V A1 A2 — A1 A2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 0 L2 — OŚWIETLENIE KORYTARZA III PIĘTRA W BLOKU A – REZERWA – FAZA L3 – OBWÓD F3.3

F3.1 iC60N B10 — S3.1 iCT 2Z/25A/230V — P3.1 iTL 2Z/16A/230V A1 A2 — A1 A2 — N2XH-J 3x1,5mm2 — 200 L1 — OŚWIETLENIE KORYTARZA III PIĘTRA W BLOKU A POM. 3.77 – obw.a – FAZA L1 – OBWÓD F3.1

Q3 4 40A/0,03 kl.A iID — FS iC60N B6 — N
Q2 2 40A/0,03 kl.A iID — F2.1 iC60N B10 — N
Q1 2 40A/0,03 kl.A iID — F1.1 iC60N B10 — N

3 x LiHXH-NR 14x1,5mm2 — STEROWANIE OŚWIETLENIEM WEWNĘTRZNYM KORYTARZA ODDZIAŁU ZESTAWY PRZYCISKÓW W RAMKACH WIELOKROTNYCH NA ŚCIANACH KORYTARZA

N2XH-J 3x1,5mm2 — 200 L1 — ZASILANIE VIDEODOMOFONU – OBWÓD F2.1

N2XH-J 3x1,5mm2 — 0 L1 — REZERWA – OBWÓD F1.1

L1 L2 L3 N

4 OCHR. kl. II (C) ochrona przepięciowa

FLK iC60N B6 — x3 L1/2/3 L301/3/4 kontrola napięcia

3 WC 100A INS — N

PE PE PE PE

N2XH-J 5x10mm2 /1kV
ZASILANIE ROZDZIELNICY OBWODÓW REZERWOWANYCH Z SEKCJI REZERWOWANYCH RGnN/R

FeZn30x4mm
R ≤ 30Ω

$P_{i\ (zainst.)} = \sum_{n=1}^{n} P_{poszcz.\ odb.} = 14{,}50$ kW

$P_{s\ (szczyt.)} = P_i * k_j$ k_j - współczynnik jednoczesności

dla $k_j = 0{,}60$

$P_{s\ (szczyt.)} = 8{,}70$ kW

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim:

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych bezzwłocznych.

architekt studio iln
32-300 Myślków
ul. Pułaskiego 54
Tel/Fax: +48 34 313 86 80
Tel: +48 530 720 989
www.architektiln.pl
architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII W BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02
OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj ; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RE-3/3/R (SEKCJA OBW. REZERWOWANYCH) – BLOK A

DATA: 11.2020 | SKALA: 1:--- | NUMER RYSUNKU: E25

A3